

Аккумуляторные смазочные шприцы



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



Аккумуляторный смазочный шприц с принадлежностями

Номер артикула: 18 040
 Код товара: 4103810180408
 Группа скидок: D

Технические данные

Привод поршня подачи смазки: Постоянная подача смазки при помощи 18 В электромотора
 Возможности заполнения: 400 гр, туба со смазкой, DIN 1284, заполнение смазкой вручную
 Подача смазки в головку шприца: с помощью пружины
 Диаметр поршня насоса для смазки (mm): 6
 Объем подачи / ход (см³): 0,9
 Производительность (ь/мин): Env. 75
 Количество перекачки /заряд аккумулятора: две 400 гр. тубы (зависит от сопротивления)
 Рабочее давление (атм): 400
 Максимальное давление: 650
 Быстрозаряжаемый аккумулятор: 1 час
 Высокопроизводительная батарея: 1500 mAh
 Шланг подачи смазки: 11 x 1000 mm
 Нажатие на выдвижную штангу: с помощью Т-образной рукоятки накрученный
 Запорная крышка: накрученный
 Толщина стенки корпуса шприца (mm): 1,6
 Вес аккумуляторного шприца, пустого (kg): 3,8

Спецификация

- с 18 В электродвигателем
- с гибким шлангом высококого давления, 11 x 1000 мм, каплеотсекателем
- с одной 4-х лепестковой смазочной насадкой
- С 1 зарядным устройством (220 В)
- с 2-мя NiCd аккумуляторами 18 В
- С ремнем для переноски
- Упакован в чемоданчик, из пластика, черный

Примечания

- прибор работает со смазками до NLGI 2
- Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубах
- Ниппель для заполнения (12 670) в качестве опции может быть установлен на головке шприца
- удобная рукоятка
- надежная рукоятка на штанге поршня
- Стабильная конструкция



Аккумуляторный смазочный шприц с принадлежностями Li-Io-18 V

Номер артикула: 18 047
Код товара: 4103810180477
Группа скидок: D

Технические данные

Привод поршня подачи смазки: Постоянная подача смазки при помощи 18 В электромотора

Возможности заполнения: 400-гр.-туба со смазкой, DIN 1284, заполнение смазкой вручную с помощью пружины

Подача смазки в головку шприца:

Диаметр поршня насоса для смазки (мм): 6

Объем подачи / ход (см³): 0,9

Производительность (л/мин): прим. 75

Количество перекачки /заряд аккумулятора: две 400 гр. тубы (зависит от сопротивления)

Макс. рабочее давление. (атм.): 400

Максимальное давление: 650

Быстрозаряжаемый аккумулятор: 1 час

Высокопроизводительная батарея: 1500 mAh

Шланг подачи смазки: 11 x 1000 mm

Нажатие на выдвижную штангу: с помощью Т-образной рукоятки

Запорная крышка: накручиваемая

Толщина стенки корпуса шприца (мм): 1,6

Вес аккумуляторного шприца, пустого (kg): 3,8

Спецификация

- с 18 В электродвигателем
- с гибким шлангом высокого давления, 11 x 1000 мм, каплеотсекателем
- Корпус шприца оцинкован
- с одной 4-х лепестковой смазочной насадкой
- с зарядным устройством (220 В)
- 2 литий-ионный аккумулятор 18 В
- с ремнем для переноски
- Упакован в чемоданчик, из пластика, черный

Особенности

- Прибор работает со смазками до NLGI 2 при 20 °С
- Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубах
- Ниппель для заполнения (12 670) в качестве опции может быть установлен на головке шприца
- Удобная рукоятка
- Надежная рукоятка на штанге поршня
- Стабильная конструкция

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 545 x 430 x 105

Вес (кг) с принадлежностями и чемоданчиком: 7,7

Количество в упаковке: 1.0



Аккумуляторный смазочный шприц с принадлежностями 20 V-2000 мАч

Номер артикула: 18 051
Код товара: 4103810180514
Группа скидок: D

Технические данные

Привод поршня подачи смазки: непрерывная подача смазки с помощью электродвигателя с питанием от 20 В

Возможности заполнения: 400-гр.-туба со смазкой, DIN 1284, заполнение смазкой вручную

Производительность (ь/мин): прим. 150

Количество перекачки /заряд аккумулятора: прим. 25 штук 400-гр. туб (без встречного давления)
прим. 7 штук 400-гр. туб (при встречном давлении 100 атм.)

Макс. рабочее давление. (атм.): 400

Максимальное давление (атм.): 680

Время зарядки: прим. 60 минут

Высокопроизводительная батарея: 2000 мАч

Шланг подачи смазки: 11 x 1000 мм

Нажатие на выдвижную штангу: с помощью Т-образной рукоятки

Запорная крышка: свободная

Толщина стенки корпуса шприца (мм): 1

Размеры, ДхШхВ (мм): 380 x 205 x 110

Вес аккумуляторного шприца, пустого (кг): 3,56



Зарядное устройство

Входное напряжение (В): 230 В

Частота (Гц): 50/60

Максимальный входной ток. (А): 0,5

Входная мощность макс. (Вт): 45

Выходное напряжение (В): 16-21 В пост. тока

Выходной ток (А): 1,5

Кабель, с евроштекером (м): 1,6

Размер без кабеля ДхШхВ (мм): 180 x 120 x 85

Вес (кг): 0,455



Аккумулятор

Емкость: 2000 мАч

Напряжение (В): 20

Аккумулятор: Литий-ионный аккумулятор

Время зарядки: прим. 60 минут

Размеры, ДхШхВ (мм): 118 x 76 x 45

Вес (кг): 0,378

Спецификация

- Электродвигатель с питанием от батареи 20 В
- 2 литий-ионный аккумулятор 20 В, 2000 мАч (18 051 100)
- с гибким шлангом высокого давления, 11 x 1000 мм, каплеотсекателем (18 042)
- Прецизионная смазочная насадка, 4-лепестковая, М 10 x 1 вн. (12 643)
- Переходник, G 1/8" вн., М 10 x 1 нар. (12 016) и переходник, NPT 1/8" вн., М 10 x 1 нар. (12 020)
- Корпус шприца оцинкован
- Зарядное устройство 230 В (18 051 200)
- Упакован в чемоданчик, из пластика, черный

Особенности

- Прибор работает со смазками до NLGI 2 при 20 °С
- Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубах





- Переходник для заполнения и стравливания воздуха
- 2 регулируемые скорости подачи смазки
- Состояние заряда аккумулятора отображается на шприце и на аккумуляторе
- С светодиодным индикатором на головке шприца
- Прибор оснащен подставкой и держателем шланга
- Мягкая рукоятка
- Надежная рукоятка на штанге поршня
- Стабильная конструкция

Упаковка

Размеры корпуса ДхШхВ (мм): 545 x 260 x 100

Вес (кг) с принадлежностями и чемоданчиком: 6

Количество в упаковке: 1,0



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || pss@nt-rt.ru